

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Infoblatt Elektrozähler

Legende:

A	Hauptgerät	●	
		zwingend	optional

Infos:

<u>Artikeliste</u> 6.330.004 Elektrozähler DVS 74, MID, Direktanschluss 100/5 A 6.330.100 Elektrozähler DVS 74, MID, LoRaWAN, Direktanschluss 100/5 A Bei ZEV dürfen die Tarifklemmen NICHT angeschlossen werden! Anschluss Photovoltaikzähler: Eingangsklemme Netzseite – Ausgangsklemme Photovoltaikseite	<u>Technische Daten:</u> Messwerkparameter Nennspannung Un Minimalstrom I_{min} Referenzstrom I_{ref} Grenzstrom I_{max} Anlaufstrom I_{st} Nennfrequenz Genauigkeitsklasse Messart 3x230V/400V; auch 230V 0,2A 5A, 10A 60A, 85A, 100A; auch einphasiger Betrieb (L3) <0.004 I_{ref} 50Hz Klasse A, Klasse B Ein- oder Zweirichtungszähler für +A (mit RLS), -A (mit RLS), +A/-A, -A soldierend 5.000 Imp./kWh Impulswertigkeiten der LED Eigenverbrauch Spannungspfad Strompfad < 1 W / 10 VA bei Un < 0,1 VA bei I_{ref} Temperaturbereich Betrieb Lagerung und Transport -25°C bis +70°C -40°C bis +70°C Energiezählwerke tariflose Register Tarifregister 1 je Energierichtung Max 2 je Energierichtung über externe Klemmen steuerbar Gehäuse Abmessungen Schutzklasse Schutzart Material ca. 225,2 x 178 x 59,5 (H x B x T) mm II IP 51 glasfaserverstärktes Polycarbonat (schwer entflammbar, recyclingfähig) ca. 1 kg Gewicht
---	---

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
				NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Elektrozähler Infoblatt	Ersteller:	Datum:
						spf	09.07.2020
						Zeichng.-Nr.:	A
						Z4-191202A00-D	